



Светильник Tube Clip TR2 Lens

Страна-изготовитель: Россия

Предприятие- изготовитель: ООО «Фабрика светильников»

Технические характеристики изделия

| | |
|--|--------------------------|
| Напряжение питания, AC Вольт: | 220V |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254-96: | IP40 |
| Температура эксплуатации, С: | +1...+40 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 54350-2011: | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ: | Д- косинусная (0-35) |
| Коррелированная цветовая температура, К: | 2700/3000/3500/4000/5000 |
| Индекс цветопередачи CRI, не менее: | 90/97/98 |
| Источник света: | Светодиоды |
| Количество фаз: | 1 |

Модели

| Диаметр, мм | Длина, мм | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| 40 | 100 | 7 | 840 |
| 85 | 160 | 20 | 2400 |
| 85 | 160 | 30 | 3600 |
| 85 | 160 | 40 | 4800 |

Свидетельство о приемке

Изделие (партия изделий) изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК _____

Дата выпуска продукции " ____ " _____ 20 ____ г.

Правила хранения, транспортирования и размещения

1. Хранение в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре +5...+40 С.
2. Транспортирование только в закрытом транспорте где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при температуре -40...+50 С.
3. Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 1 года со дня отгрузки.

Изготовитель гарантирует

1. Изготовитель гарантирует функционирование изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил монтажа и эксплуатации.
2. Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации.
3. Гарантийный срок установлен на 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию, если это не противоречит гарантийному сроку на комплектующие.
4. Срок службы светильника не менее 10 лет.
5. При отсутствии паспорта с отметками о датах изготовлении и вводе в эксплуатацию, а также без печатей организаций гарантия считается недействительной.

Гарантийный срок 5 лет

Указание мер по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

1. Включение светильников в сеть с параметрами, отличающимися от указанных в технических данных настоящего паспорта, запрещается.
2. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений
3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
4. Подсоединение светильника к электрической сети должно осуществляться квалифицированными специалистами. Не допускается самовольное вмешательство в конструктив изделия.

Утилизация

1. Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.